

راهنمای نصب سریع مودم B5142



ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای کشور

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با ما در ارتباط باشید:

 ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

www.irancell.ir

شیوه‌ی اتصال به اینترنت

الف) از طریق وای فای :

- ۱-سیم کارت را در محل مشخص شده در پشت مودم قرار دهید.
- ۲- مودم را از طریق آداپتور به برق وصل کنید و منتظر شوید تا چراغهای آنتن مودم روشن شود.
- ۳- وای فای دستگاه مورد نظر (گوشی / لپ تاپ) را روشن نمایید.
- ۴- در بین وای فای های پیدا شده ، روی نام وای فای مودم خود کلیک کنید. نام وای فای مودم در برچسب زیر مودم با عنوان SSID آمده است.
- ۵- رمز وای فای مودم خود را وارد نمایید. رمز وای فای مودم در برچسب زیر مودم با عنوان WPA2-PSK آمده است.
- ۶- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.

ب) از طریق اتصال با کابل LAN

- ۱-سیم کارت را در محل مشخص شده در پشت مودم قرار دهید.
- ۲- مودم را از طریق آداپتور به برق وصل کنید و منتظر شوید تا چراغهای آنتن مودم روشن شود.
- ۳- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ تاپ وصل نمایید.
- ۴- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.

تغییر نام و رمز وای فای مودم

- ۱- در حالی که از طریق کابل ، ویا وای فای به مودم متصل هستید ، مرورگر وب (اینترنت اکسپلورر) را باز نموده و آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.
- ۲- کلمه administrator (با حروف کوچک) را به عنوان نام کاربری و رمز عبور پیش فرض وارد نمایید و بر روی دکمه ورود کلیک کنید. اکنون شما وارد پنل مودم شده اید.
- ۳- وارد بخش WiFi در پنل شوید.
- ۴- در قسمت MultipleSSID>Network Name می توانید نام و در قسمت MultipleSSID>KeyPassPhrase رمز وای فای خود را تغییر دهید.

Multiple SSID	
Wireless Settings	
SSID number	1
WPS physical push button	Disable
SSID1	
Network Name(SSID)	Huawei_71EFE0
SSID Broadcast	Enable
Authentication	WPA2-Personal
Encryption	TKIP/AES
Pre-shared Settings	
Rekey Interval	3600
Key Pass Phrase	